SD2191B 传感器与组态王联机步骤

1、设置串口

设备配置向导——生	主产厂家、设备名称、通讯方式	×			
设备配置向导将辅助	助您完成设备的安装				
高級査找	● 华光 ● 罗克韦尔 ● 莫迪康 ● ModRTUServer ● Modbus Plus ● Modbus (ASCII) ● Modbus (ASCII) ● Modbus (RTU) ● Modbus (RTU) ● Modbus (RTU) ● Modbus (U太网) ● Modbus (U太网) ● Modbus (U太网) ● Modbus (U太网) ● Modbus TcpServer ● UNITEWAY				
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消					
设置串口					
	┌通讯参数				
	波特率: 9600 🛨 数据位: 🤉 7 🕫 8				
	奇偶校验: 无校验 ▼ 停止位: (●1 ● 2				
	通信超时: 3000 毫秒				
	通信方式: C RS232 C RS422 C RS485				
	Nodem 「使用Modem 主Modem AI控制字: 从Modem AI控制字:				
	确定 职消				

2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU

3、选择设备测试

- 奇仔器 寄存器:	40001	_ 数据类	型: SHORT	•
添加 采集列表		停止	加入变量	全部加入
寄存器名	数据类型		时间戳	质量戳
			确定	
01				取消

在这一步,请为要安装的设备指定地址。 使用默认值或按地址帮助按钮取得设备地 址帮助信息。 1
地址帮助 你所指定的设备地址必 须在32个字节以内。
< 上一步 (8) 下一步 (2) 取消

注意设备地址选为1

与组态软件的连接

在组态软件中,寄存器对照表:

序号	寄存器名称	寄存器地址	数据类型
1	光照度	40001	长整型(4字节)
2	温度	40003	整型(2字节)
3	湿度	40004	整型(2字节)



上海搜博实业有限公司 电话: 021-51083595 中文网址: http://www.sonbest.com 英文网址: http://www.sonbus.com 地址: 上海市中山北路 198 号 19 楼